# Настройка сервиса Р2Р в смартфонах и ПК.

Для использования сервиса P2P на мобильных устройствах на базе платформ iOS или Android необходимо установить приложение «SECvision» с App Store или Play Market, соответственно.



App Store (iOS)

Требования для мобильных устройств на базе iOS: Требуется iOS 5.0 или более поздняя.

Требования для мобильных устройств на базе Android:

Android версии 2.3.3 или более поздняя.

Разрешение экрана - 480\*800, 480\*854, 960\*540, 1280\*720, 800\*1280 или 1920\*1080

После установки появится иконка приложения.



iOS, Android



Android

После запуска приложения нажмите кнопку настойки.



iOS, Android



SECvision (Android) V3.4.0

### В меню настройки приложения выберете пункт Cloud P2P.





SECvision (Android) V3.4.0

iOS, Android

В новом окне выберете пункт Регистр.



iOS, Android

Rostelecom 📥	🔶 📶 94% 🖬 10:59
≡ Clo	oud P2P
Имя пользователя	ı/Email
Пароль	
Auto-login	Forgot Password
	Login
R	egister
	Ŷ
	•
× ←	

SECvision (Android) V3.4.0

Далее необходимо указать Ваш почтовый ящик, ввести код подтверждения с картинки (регистр вводимых символов не имеют значения), нажать кнопку «Получить код подтверждения», и



проверить входящее сообщение в почтовом ящике который Вы указали.

 🗐 94% 🖬 10:59 Enter Email CF7M Refresh Get Verification Code  $\bigcirc$ 

iOS, Android

SECvision (Android) V3.4.0

В следующем окне в поле «Код Подтверждения» введите код подтверждения, тот, что пришел Вам на электронную почту и нажмите «Следующий». Код выглядит как четырехзначное число.

Внимание: код подтверждения действителен в течении 30 минут.

••••∘ мтs rus र 10:41 79 % 🛋) ← Введите проверочный код
Код Подтверждения
Пожалуйста, введите код подтвержденик, полученике по связанной электронной почте. STserv2015@hotmail.com
Следующий



iOS, Android

SECvision (Android) V3.4.0

В окне настройки аккаунта заполните поля и нажмите кнопку «Завершено»:

Имя пользователя – любое имя удобное для Вас на английском языке.

Пароль – в этом поле придумайте пароль удобный для Вас.

Подтвердить – повторите пароль, указанный в поле «Новый».

Внимание: пароль должен содержать цифры и буквы.

Таким образом, вы создали личный аккаунт для подключения регистраторов и камер.

●●●○○ MTS RUS 3G 11:45	85 % 💷 )
( Настройки учетной заг	иси
Имя пользователя	
Пароль	
Подтвердить	



SECvision (Android) V3.4.0

iOS, Android

В следующем окне нажмите кнопу добавить устройство.





#### iOS, Android

SECvision (Android) V3.4.0

Откроется сканер для считывания штрих кода с наклейки. Если у Вас не получается сканировать штрих код, Вы можете ввести серийный номер вручную нажав на кнопу редактировать.







SECvision (Android) V3.4.0

Месторасположение и внешний вид штрих кода и серийного номера на наклейке.



Месторасположение серийного номера в меню интерфейса видеорегистратора.

1		Обслуж. системы
• Сведения о системе		
🏚 Информация журнала	Сведения об устроистве статус канала запис	в камеры превога сель статусдиска
ъя Конфигурация	Имя устройства	Network Video Recorder
т Обновление ПО	Серийный номер	04201411294ARF499809984WCVII
	Версия прошивки	V3.0.7. Build 141107
	Версия кодир.	V5.0. Build 140704
🕹 Детекция	Код проверки	UBLVBL
Детекция HDD		
		7
• Отображение		Назад

Если Вы вводите серийный номер вручную, то после ввода нажмите кнопку "Запрос".





SECvision (Android) V3.4.0

iOS, Android

После того как приложение найдет устройство, название появится в списке. Нажмите кнопу добавить.





iOS, Android

SECvision (Android) V3.4.0

Далее введите код проверки заглавными буквами, нажмите «**подтвердить**» Месторасположение и внешний вид кода проверки на наклейке.



Месторасположение кода проверки в меню интерфейса регистратора.

		Обслуж. системы
• Сведения о системе	CRAZALIUS AS LANDAVANDA CRAZIA HAHADA GADILA	
🙇 Информация журнала	Сведения об устроистве статус канала запис	Бкамеры Гревота Сеть Статус диска
×я Конфигурация	Имя устройства	Network Video Recorder
<ul> <li>Фобновление ПО</li> </ul>	Серийный номер	0420144129048R8499809984W/CVI I
	Версия прошивки	V3.0.7 Build 141107
	Версия кодир.	V5.0, Build 140704
🕁 Детекция	Код проверки	UBLVBL
Детекция HDD		
		4
• Отоблажение		Назад
L. C.Copanenne		



iOS, Android

SECvision (Android) V3.4.0

奈 📶 89% 🗎 11:15 стройстве

После успешного подключения выберите ваше устройство нажмите кнопку «начать отображение в еальном времени». Если потребуется, введите код проверки повторно.

●●●●○ MTS R	US 3G 12:46	87 % 💷 •
🔶 Инс	формация об устр	ойстве
Имя	ST-NVR-81 PF	RO(499447612)
Номер ка	меры8	
Отображ	кение в реально	ом времени

iOS, Android



## Примечание.

Невозможно добавить для просмотра одну камеру или регистратор пользователям с разными аккаунтами в Р2Р. Если Вам необходимо просматривать одну камеру или регистратор на нескольких ПК и/или смартфонах, то Вам необходимо подключаться к службе Р2Р под одним аккаунтом на всех ПК и/или смартфонах. При этом, добавлять следующие камеры и регистраторы можно с любого ПК или мобильного устройства подключенному к одному аккаунту, на всех остальных мобильных устройствах или ПК подключенных к этому аккаунту, камеры и видеорегистраторы будут появляться в списке автоматически. Если Вам потребуется отвязать видеорегистратор или камеру от аккаунта, то необходимо удалить камеру или регистратор из списка устройств на всех смартфонах и ПК где его ранее подключали.

## Настройка сервиса Р2Р в клиенте iVMS-4200.

После установки клиента iVMS-4200 на Ваш ПК, откроется окно помощника, закройте его кнопкой «закончить».

		Помощник		×
<u></u>			(	
Управление устройством	1	Упр. группами	расписани	е записи
Организация	Устройство для управления (0)			
🛲 Устройство кодирования	Добавить уст Измен	Удаление Удал. конфиг	Распределен Обнови	<b>ть все</b> Фильтровать
	Псевдоним 🔺   IP	Серийный № устройста	Статус пользо	Статус HDD   Стату
	* (			
	Устройства Онлайн (0)	Обнов. каждые 15с		×
	Добавить в кл Добавить все	Изменить Net Восст. парол	пя по умолч	Фильтровать
	IP 🔺   Тип устройства	Версия прошивки	Торт серв   Начало	Добавлена метка
Устройство кодирования: DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/IVMS-4200 PCNVR/IVMS-4200 EncodeCard сервере				Υ Υ
			Следук	ощий Закончить
🙆 👃 🖾 🍁				🖈 🗉 🌣

Далее откроется окно «основной ракурс», где Вам нужно выбрать «панель управления»

Файл Сист Вид Инстр Помощь	ivms-4200	admin Сеть:8% CPU:2% Memory:11% :	21:45:02 🔒 🗕 🗖 🗙
Панель управл Основной ракурс *			
Вид л			
Поиск			
– 🎟 Просмотр во умолчанию			
4-Экра			
🛃 4-Экран			
<mark>⊞ 9-Экра</mark> н			
🛄 16-Экран			
🕑 🌉 Высорочный просмотр			
Камера			
Поиск			
Управление РТZ 🗸 🔟 🖽		< ⇒ ? ·	
₺ छ ♥			<b>≠</b> □ ≈

В окне «панель управления» нужно выбрать пункт «Управление устройством»



- В окне «Управление устройством» нужно выбрать:
  - 1) Закладку «сервер»
  - 2) Добавить новый тип устройства

Файл Сист Вид Инстр Помощь		ivms-4200	admin Сеть:9% CPU:5%	Memory:11% 21:46:22	≜ _ □ ×
🚺 Панель управл 💽 С	Основной ракурс 🔚 Управ	вление устройством			
Сервер 🗐 Гона	1				
Организация	Устройство для управления (0)				
🚍 Устройство кодирования	Добавить уст Измен	Удаление Удал. ко	Распределен	Обновить все Фил	њтровать
🕂 Добавить новый тип устр	Псевдоним 🔶 ПР	Серийный № устройста	Стату	с пользо   Статус HDD	Статус зап
	4 (				
	Устройства Онлайн (0)	Обнов. каждые 15с			×
	Добавить в кл Добавить все	Изменить Net Восст. г	пароля по умолч	Фильтровате	,
	IP 🔶   Тип устройства	Версия прошивки	Порт серв   Начало	Добавле	на метка
Устройство кодирования: DVRDVSNVRIPC/IPD/IVMS-4200 PCNVRI/VMS-4200 EncodeCard сервере					
🙆 🕭 📾 🔹					* • ×

Файл Сист Вид Инстр Помоц	Ць	ivms-4200	admin Сеть:4% CPU:3	% Memory:11% 21:30:03 🔒	
🔟 Панель управл 💽	Основной ракурс  🔚	Управление устройством	расписание записи	🚺 Настройки событий	
📰 сервер 📹 Группа					
Организация	Устройство для управлени:	я (0)			
<ul> <li>Устройство кодирования</li> <li>+ Добавить новый тип устр</li> </ul>	Побарить уст Иа	мен Упапение Упап Добавить новый тип устройств	конфиг Васпределен Х	Обновить все Фильтр	овать Статус за
	Выберите тип устройства для	клиента:			
	Тип устройства:				
	🕑 Устройство кодирования	storage server			
	Stream Media Server	🗍 Устройство деко,	дирования		
	Каскадный сервер	🗖 Транскодер			
	Device on Cloud P2P	Контооппествоне	101011222		
	Инструкция тип устройства		×		
			ОК Отмена	L	•
	Добавить в кл Добав	ить все Изменить Net Вос	ст. пароля по умолч	Фильтровать	
	IP 🔺   Тип устро	йства Версия прошивки	Порт серв   Начало	Добавлена м	іетка
<u>∩</u> 🐁 🜇 🍁 Камера4_st Не у	далось получить поток, начать г	переподключение. Ошибка кода iVM	S-4200.exe[302].(Камера откл	ючена или недоступна.) 🛛 📌	• 1

В окне «Добавить новый тип устройства» отметить галочку «Device on Cloud P2P» нажать ОК.

В следующем окне выберите пункт «Device on Cloud P2P», если вы регистрировались ранее, то выберите «Вход» и видите логин и пароль своего аккаунта. После входа в сервис Cloud P2P в клиенте появятся устройства, если вы их регистрировали ранее. Если аккауна у Вас нет, нажмите кнопу «Регистр», откроется окно регистрации.



В окне регистрации заполните форму:

- 1) Придумайте любое имя удобное для Вас на английском языке.
- 2) Придумайте пароль удобный для Вас.
- 3) Повторите ввод пароля указанного в пункте 2.
- 4) Необходимо указать Ваш почтовый ящик.
- 5) Введите код подтверждения под номером 6.
- 6) Нажмите кнопку «Получить код подтверждения»
- Проверьте Вашу почту, и укажите код подтверждения.
   Внимание: данный код действителен в течении 30 минут, после получения его (кода) на Ваш почтовый ящик.
- 8) Нажмите кнопку «Регистр.»

Панель управл         Основной ракурс         Управление устройством         Васписание записи         Настройки событий           сервер         Группа         Организация         Устройство для управления (0)         Сюи Р2Р Ассоилt: Вход не был выполнен         Сюи Р2Р Ассоилt: Вход не был вы Вход не был вы Вход не	×
сервер         Группа           Организация         Устройство для управления (0)           Сloud P2P Ассоилt:         Вход не был выполнен           Device on Cloud P2P         Register Cloud P2P Account:           Добавить новый тип устр         Cloud P2P Ассоилt:           Cloud P2P Ассоилt:         1	
Организация         Устройство для управления (0)           Image: Cloud P2P Account: Вход не был выполнен         Cloud P2P Account: Вход не был выполнен           Image: Cloud P2P         Register Cloud P2P Account           Image: Cloud P2P Account: Cloud P2P Account: Cloud P2P Account         X           Image: Cloud P2P Account: Cloud P	
Сюид Р2Р Ассоипt:     Кедіster Сюид Р2Р Ассоипt:       Ф. Добавить новый тип устр     Сіоид Р2Р Ассоипt:	
Device on Cloud P2P     Register Cloud P2P Account     ×       Ф Добавить новый тип устр     Cloud P2P Account:     1	
Ф Добавить новый тип устр Cloud P2P Account:	
Cloud P2P Account: 1	
Пароль: 2	
Подтв. пароля: 3	
E-mail: 4	
Код подтверждения: 5 болов	
6 Получить код подтвер	
Код подтверждения электронной почты: Пожалуйста, введите полученны 7	
8 Регистр Отмена	
Device on Cloud P2P: The device(s)	
👔 🐌 🚰 🚸 Камера4_st Не удалось получить поток, начать переподключение. Ошибка кода iVMS-4200. exe(302).(Камера отключена или недоступна.) 📝 🗖	*

Если все прошло успешно, появится окно для входа в сервис Cloud P2P. Введите данные своего аккаунта указанные при регистрации.

Сloud P2P Account Пароль: Забыли пароль Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде	Cloud P2P Account: [ Пароль: Забыли пароль Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде			×
Пароль: Забыли пароль Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде	Пароль: Забыли пароль Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде	Cloud P2P Accour	nt.	
Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде	Имя новой группы изменяется после того, как имя учетной записи буде	Пароль:	3at	были пароль
		Имя новой группы	ы изменяется после того, как имя учетной з	аписи буде

После входа в сервис нажмите кнопку «добавить устройство» и введите серийный номер и код подтверждения вашего устройства. Месторасположение серийного номера и кода подтверждения описаны на стр. 5 и стр. 7 настоящей инструкции.

Файл Сист Вид Инстр Помощь	ivms-4200	admin Сеть:4% CPU:1% Memory:11% 21:34:24 🔒 🗕 🗖 🗙
Панель управл Основной ракурс	📕 Управление устройством 🗶 🛅	расписание записи
📰 сервер 📹 Группа		
Организация Устройство для	правления (0)	
Suppose the second sec	nt: we Добавить устройств	ю ×
📾 Device on Cloud Р2Р Добавить уст	Уд	Фильтровать
🕆 Добавить новый тип устр Имя устройства	IP Серийный:	
	Kon nontrenvineuws:	
	код подгосрядения.	
		ОК Отмена
Device on Cloud P2P: The device(s) registered on Cloud P2P		
🙆 🥵 🐲 Камера4_st Не удалось получить поток, начать переподключение. Ошибка кода iVMS-4200.exe(302].(Камера отключена или недоступна.) 📌 🗖 🕿		